

メーカー	モデル	プリンター I/F	IP アドレス取得			LPR/LPD		IPP url	実績		工場出荷状態へ初期化 外部手順/HP
			DHCP	ARP	DNS 名自動登録 (W2000 Server)	プロトコル	Queue 名		Windows	プリンター	
AXIS	JUNIO	IEEE1284	有	有		有	lp1		XP, 2K, NT4	PM3500C, LBP, Able VP シリーズ	
Buffalo	LPV2-USB-TX1	USB1.1	有	有	pu-***** (MAC 下 6 桁)	有	p1	http://ipaddress:631/	XP, 2K	PM950C, PM980C PMG800 PM-D750(印刷のみ)	なし/HP からのみ
Canon	LBP-1810/1820	内蔵直結	有	有	設定可	有 RAW(9100)	lp	http://ipaddress/printer	XP, 2K, NT4	LBP-1810/1820	
Canon (サイレックス)	C-530TNE,530T (LIO V1)	内蔵直結	有	有	設定可	有 RAW(9100)	lp	http://ipaddress/ipp	XP, 2K, NT4 W98	LBP-850	
Canon (サイレックス)	C-540TNE,540T (LIO V2)	内蔵直結	有	有	設定可	有 RAW(9100)	lp	http://ipaddress/ipp	XP, 2K, NT4	LBP-910/1810	
EPSON	EIPS2	内蔵直結	有	有		有	PASSTHRU		XP, 2K, NT4	LP-9500C	
Intel	NetportExpress 10/100	IEEE1284	有	有	pr***** (MAC 下 6 桁)	有	LPT1_PASSTHRU (LPT2_PASSTHRU)		XP, 2K, NT4	LBP-850/910 PM2000C, STX	
PLANEX	Mini100PLUS	IEEE1284	有	有		有	lp1	http://ipaddress/lp1	XP, 2K, NT4	PM2200C, STX	Smart print manager 3.1
PLANEX	Mini100s	IEEE1284	有	有	なし	有	lp1	http://ipaddress/lp1	XP, 2K, NT4	PM2200C, STX HL1440	Smart print manager 3.1

